

Усилитель кабельный абонентский SNR-HA-108-38

SNR-HA-108-38

Описание

SNR-HA-108-38 -

Магистральный усилитель с обратным каналом. Корпус исполнен в защитном исполнении, подходит для установки как внутри помещений, так и снаружи.

Магистральный усилитель

SNR-HA-108-38

используется для двунаправленной усиления и передачи сигналов аналогового и цифрового телевидения, телефонии и данных.

Современная схемотехника, качественная элементная база, продуманная конфигурация - обеспечивают отличную производительность. Усилитель является оптимальным выбором для построения сетей кабельного телевидения с обратным каналом.

Эксплуатационные характеристики:

Диапазон частот до
1003
МГц

.

Универсален

в эксплуатации благодаря вставкам аттенюатора, эквалайзера, фильтра обратного канала, а также оснащен контрольными отводам прямого и обратного канала.

Усилитель может гарантировать стабильную работу в неблагоприятных климатических условиях благодаря водонепроницаемому алюминиевому корпусу, также имеет надежную коммутацию питания и систему молниезащиты.

Блок-схема усилителя

Общие характеристики

Тип усилителя КТВ	Домовой
Потребляемая мощность, Вт	≤20
Ослабление сигнала на контрольном отводе, дБ	-20
Тип соединителей	F-разъём
Габариты, мм	220 × 205 × 65
Количество RF выходов	2



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Прямой канал

Уровень входного сигнала, дБмкВ	70
Уровень выходного сигнала, дБмкВ	108
Коэффициент усиления, дБ	38
Частотный диапазон, МГц	87-862 (45-1003 опционально)
Коэффициент шума, дБ	≤10
СТВ, дБ	66
CSO, дБ	64
Диапазон регулировки наклона, дБ	0...18
Диапазон регулировки уровня, дБ	0...18
Неравномерность АЧХ, дБ,	±0,75

Обратный канал

Частотный диапазон (обратный канал), МГц	5-65
Коэффициент усиления (обратный канал), дБ	24