



## Усилитель кабельный абонентский SNR-HA-108-38

### SNR-HA-108-38

#### Описание

##### **SNR-HA-108-38** -

Магистральный усилитель с обратным каналом. Корпус выполнен в защитном исполнении, подходит для установки как внутри помещений, так и снаружи.

Магистральный усилитель

##### **SNR-HA-108-38**

используется для двунаправленной усиления и передачи сигналов аналогового и цифрового телевидения, телефонии и данных.

Современная схемотехника, качественная элементная база, продуманная конфигурация - обеспечивают отличную производительность.

Усилитель является оптимальным выбором для построения сетей кабельного телевидения с обратным каналом.

#### Эксплуатационные характеристики:

Диапазон частот до  
1003  
МГц

Универсален

в эксплуатации благодаря вставкам аттенюатора, эквалайзера, фильтра обратного канала, а также оснащен контрольными отводами прямого и обратного канала.

Усилитель может гарантировать стабильную работу в неблагоприятных климатических условиях благодаря водонепроницаемому алюминиевому корпусу, также имеет надежную коммутацию питания и систему молниезащиты.

#### Блок-схема усилителя

## Общие характеристики

Тип усилителя КТВ	Домовой
Потребляемая мощность, Вт	$\leq 20$
Ослабление сигнала на контрольном отводе, дБ	-20
Тип соединителей	F-разъём
Габариты, мм	220 × 205 × 65
Количество RF выходов	2

## Прямой канал

Уровень входного сигнала, дБмкВ	70
Уровень выходного сигнала, дБмкВ	108
Коэффициент усиления, дБ	38
Частотный диапазон, МГц	87-862 (45-1003 опционально)
Коэффициент шума, дБ	$\leq 10$
СТВ, дБ	66
CSO, дБ	64
Диапазон регулировки наклона, дБ	0...18
Диапазон регулировки уровня, дБ	0...18
Неравномерность АЧХ, дБ,	$\pm 0,75$

## Обратный канал

Частотный диапазон (обратный канал), МГц	5-65
Коэффициент усиления (обратный канал), дБ	24