

## Коммутатор Huawei S5735-L48T4S-A-V2



S5735-L48T4S-A-V2

### Описание

#### Комплект поставки:

- Коммутатор в упаковке
- Крепления в стойку
- Документация

Функциональные устройства Huawei **CloudEngine S5735-L-V2** применяются для организации сетевого доступа и подключения рабочих мест к сети в корпоративных сетях. В основе серии — высокопроизводительная платформа нового поколения и универсальная платформа маршрутизации Huawei — (VRP). Благодаря этому сочетанию коммутаторы отличаются гибкостью организации сети Ethernet и многообразием методов защиты и контроля безопасности. Устройства поддерживают разные протоколы маршрутизации уровня 3, а также обеспечивают высокую производительность и расширенные возможности обработки сетевых услуг.

#### Особенности оборудования

- 48 медных портов доступа 1 Гб
- 4 оптических порта 1 Гб SFP
- Емкость коммутации 104 Гбит/сек
- Скорость пересылки пакетов - 78 млн. пакетов/сек.

### Общие

Функция изоляции портов

Да

Размещение

Монтируемые в стойку

### Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L2+

### Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

48

Интерфейсы 1000BaseX SFP	4
Интерфейсы для стекирования	iStack
Консольный порт	RJ-45
Management порт	1000BaseT
Количество основных портов	52
Тип Uplink портов	GigabitEthernet SFP

## Питание

Напряжение питания	100-240 VAC
--------------------	-------------

## L2 функционал

Поддержка стекирования	Да
Количество VLAN	4094
Размер таблицы MAC адресов	32896
Количество правил ACL	2000
Протоколы L2 резервирования	MSTP; RSTP; STP
Агрегирование портов	Eth-trunk
Multicast	Да
QoS	Да
Количество multicast групп	1500

## L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	4096
Размер таблицы ARP	4096
Протоколы маршрутизации	OSPF; RIP; Static route

## Управление и мониторинг

Управление и мониторинг	CLI, WEB, SSH, TELNET
-------------------------	-----------------------

## Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от 0 до 50
---------------------------------	------------

## Доп. описание



OOO NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

1. 48*10/100/1000BASE-T порты	2. 4*1000BASE-X SFP порты
3. Консольный порт	4. Кнопка переключения режимов
5. Кнопка сброса настроек	6. Точка заземления
7. Разъем для фиксатора кабеля питания	8. Разъем для кабеля питания переменного тока