



Медиаконвертер 10/100/1000-Base-T / 1000Base-FX с SFP-портом

SNR-CVT-1000SFP-V2

Описание

Медиаконвертер SNR-CVT-1000SFP-V2 преобразует сигнал из стандарта 10/100/1000-Base-T на сигнал 1000Base-FX, оснащен слотом SFP для оптических трансиверов, выбираемых пользователем, и расширяет сетевое соединение для различных расстояний в зависимости от возможностей SFP трансивера. Медиаконвертер может использоваться как отдельное устройство, либо устанавливаться в стандартную стойку шасси SNR-CVT-CHASSIS. Комплектуется блоком питания.

Скорость передачи данных	Витая пара	10/100/1000 Full./Half Duplex
	Оптическое волокно	1000Mbps
Длина волны Tx	зависит от установленного SFP	
Дальность передачи	зависит от установленного SFP	
LED индикаторы	PWR TP LINK/ACT 1000Fiber LINK/ACT	
Потребляемая мощность	5,6 Ватт (максимум)	
Питание	DC 5V/2A	
Размеры (W x D x H)	26 x 70 x 97 мм	
Условия эксплуатации	Температура: от 0 до +50 градусов С Влажность: от 5 до 90% (без образования конденсата)	
Наличие LFP	Да, определяется DIP переключателем	

Общие

Тип трансивера

Слот под SFP



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Диапазон волны Tx, нм

Определяется SFP

Максимальное расстояние, км

Определяется SFP

Возможность установки в шасси

Да

Скорость передачи

1G

Доп. описание

Одна из возможных схем применения: