

Комплект М310 (приемник М310 с генератором ГК-310A-2)

SVP M310 + Γ K-310A-2

Описание

Трассо-дефектоискатель M310 в комплекте с кабельным генератором ГК-310A-2

предназначен для контроля излучаемых частот в полосе $10\sim20~000~\Gamma$, а также для поиска кабельных линий с металлической оболочкой с применением сигналов генератора с частотой $200\sim3999~\Gamma$ ц. Комплект М310 является улучшенным аналогом модели

Поиск-310Д-2М

Активные частоты

М310 обладает полным набором методов для поиска повреждения изоляции кабеля в полевых условиях:

Контактный (штыри) – высокочувствительный поиск повреждений до 1 Мом

Фазовый двухчастотный (бесконтактный) -поиск повреждений в дополнение к контактному

«НЧ-ВЧ» двухчастотный - позволяет в сложных городских условиях быстро отыскивать повреждения (замокшие муфты)

KO-29 на частоте 273 Гц ищет утечки "воздушки" и в зданиях/колодцах

Технические характеристики

Тип оборудования Трасоискатель

273,5 \pm 0,5 Γ ц 6562,5 \pm 3 Γ ц 2187,5 \pm 1 Γ ц 26 250 Γ ц \pm 12 Γ ц

200-35 000 Гц (задаются пользователем)

Для частоты 26 250 Гц - 150 Гц Для частоты 6562,5 Гц - 45 Гц Для частоты 2187,5 Гц -

Полоса пропускания по уровню -3 дБ (не более)

15 Гц

Для частоты 273,5 Гц - 2,5 Гц





Точность измерения глубины ±5%+0,1 м

Точность отыскания, см 10

Дисплей LCD

Интерфейсы USB

Источник питания Аккумуляторная батарея LiFePox4шт (трассоискатель)

Li-lon аккумуятор (генератор)

Время работы Не менее 20 часов (трассоискатель)

Не менее 3 часов (генератор)

Массогабаритные характеристики

135x80x150 (трассоискатель) Габаритные размеры,мм 780x230x40 (антенна)

780x230x40 (антенна) 233x102x176 (генератор)

0,65 (трассоискатель)

ВЕС, КГ 0,65 (антенна)

3,0 (генератор)

Условия эксплуатации

Влажность 0...90% (без конденсата)

Температура хранения, °С от -30 до 50

Температура эксплуатации, °С от -20 до 40

Комплект поставки



OOO NAGTECH +998 55 508 0660 sales@nag.uz

- Приемник:

Приемник М310 (АКБ встроена) - 1 шт Сумка для приемника -1 шт Сетевой адаптер - 1 шт Наушники - 1 шт Сумка для наушников - 1 шт Индуктивный отборник - 1 шт Емкостный отборник пар - 1 шт Руководство по эксплуатации - 1 шт

- Антенна:

Приемная антенна - 1 шт Сумка для антенны - 1 шт

- Дефектоискатель:

Контактный штырь - 2 шт Сумка для контактных штырей - 1 шт Провод подключения контактных штырей - 1 шт

- Генератор:

Генератор ГК-310А-2 (АКБ встроена) - 1 шт Сумка для генератора - 1 шт Провод для подключения генератора к нагрузке - 2 шт Сетевой адаптер - 1 шт Магнитный контакт - 1 шт Штырь заземления - 1 шт Крокодилы - 2 шт Руководство по экслпуатации - 1 шт

Комплект поставки