



Комплект М310 (приемник М310 с генератором ГК-310А-2) SVP M310 + ГК-310А-2

Описание

Трассо-дефектоискатель
М310

в комплекте с кабельным генератором
ГК-310А-2

предназначен для контроля излучаемых частот в
полосе 10~20 000 Г, а также для поиска кабельных
линий с металлической оболочкой с применением
сигналов генератора с частотой 200~3999 Гц.
Комплект М310 является улучшенным аналогом
модели

[Поиск-310Д-2М](#)

М310 обладает полным набором методов для поиска
повреждения изоляции кабеля в полевых условиях:

Контактный (штыри) – высокочувствительный поиск
повреждений до 1 Мом

Фазовый двухчастотный (бесконтактный) – поиск
повреждений в дополнение к контактному

«НЧ-ВЧ» двухчастотный – позволяет в сложных
городских условиях быстро отыскивать повреждения
(замокшие муфты)

КО-29 на частоте 273 Гц ищет утечки "воздушки" и в
зданиях/колодцах

Технические характеристики

Тип оборудования

Трассоискатель

Активные частоты	273,5 ± 0,5 Гц 6562,5 ± 3 Гц 2187,5 ± 1 Гц 26 250 Гц ± 12Гц 200-35 000 Гц (задаются пользователем)
Полоса пропускания по уровню -3 дБ (не более)	Для частоты 26 250 Гц - 150 Гц Для частоты 6562,5 Гц - 45 Гц Для частоты 2187,5 Гц - 15 Гц Для частоты 273,5 Гц - 2,5 Гц
Точность измерения глубины	±5%+0,1 м
Точность отыскания, см	10
Дисплей	LCD
Интерфейсы	USB
Источник питания	Аккумуляторная батарея LiFePox4шт (трассоискатель) Li-Ion аккумулятор (генератор)
Время работы	Не менее 20 часов (трассоискатель) Не менее 3 часов (генератор)

Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры, мм	135x80x150 (трассоискатель) 780x230x40 (антенна) 233x102x176 (генератор)
ВЕС, КГ	0,65 (трассоискатель) 0,65 (антенна) 3,0 (генератор)

Условия эксплуатации

Влажность	0...90% (без конденсата)
Температура хранения, °С	от -30 до 50
Температура эксплуатации, °С	от -20 до 40

Комплект поставки



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Комплект поставки

- Приемник:

Приемник М310 (АКБ встроена) - 1 шт

Сумка для приемника -1 шт

Сетевой адаптер - 1 шт

Наушники - 1 шт

Сумка для наушников - 1 шт

Индуктивный отборник - 1 шт

Емкостный отборник пар - 1 шт

Руководство по эксплуатации - 1 шт

- Антенна:

Приемная антенна - 1 шт

Сумка для антенны - 1 шт

- Дефектоискатель:

Контактный штырь - 2 шт

Сумка для контактных штырей - 1 шт

Провод подключения контактных штырей - 1 шт

- Генератор:

Генератор ГК-310А-2 (АКБ встроена) - 1 шт

Сумка для генератора - 1 шт

Провод для подключения генератора к нагрузке - 2 шт

Сетевой адаптер - 1 шт

Магнитный контакт - 1 шт

Штырь заземления - 1 шт

Крокодилы - 2 шт

Руководство по эксплуатации - 1 шт