

Шлюз Audiocodes MP-124D 24FXS (com)



MP-124D

Описание

Описание:

Media Pack - это серия VoIP шлюзов с поддержкой от 2-х до 24-х аналоговых FXS/FXO портов, а также от 1-го до 4-х BRI портов (для MP402, MP404 и MP408). Все эти устройства предназначены для подключения аналоговых и цифровых абонентских терминалов к сетям VoIP, а также для обеспечения прозрачного соединения удаленного филиала через сеть VoIP с корпоративной PBX используя FXO транки или BRI интерфейсы.

Краткие технические характеристики:

Интерфейсы

Аналоговые порты: MP124FXS – 24 порта FXS

Ethernet: один порт 10/100 Base-T

RS-232: порт для отладки и мониторинга

Протоколы и кодеки

Аудиокодеки: G.711, G.726, G.728, G.723.1, G.729a, EVRC, AMR, GSM-FR, GSM-EFR

Эхокомпенсация: G.165 и G.168-2002

VoIP протоколы: SIP, H323, MGCP, MEGACO (H.248)

QoS: Динамический программируемый Jitter Buffer, VAD, CNG, 802.1 p/q, VLAN tagging, DiffServ

Передача DTMF: RFC 2833 + наличие различных протокольных модификаций, VoIP (RTP/RTCP) IETF RFC 3550 и 3551

Безопасность передачи голоса: sRTP

Факс и modem: T.38, автоматическое переключение до PCM и ADPCM

Телефонные сигнализации

FXS/FXO Loop-start, DTMF (TIA 464B), Сигналы, задаваемые пользователем и система детектирования аналоговых тональных сигналов (Call Progress Tones)

Протоколы управления

Управление: EMS AudioCodes , встроенный Web server, Telnet, Консоль

Обновление ПО: TFTP, HTTP, HTTPS, BOOTP

Функции вызовов

Caller ID (тип 1 и 2), Call Hold, Call Forward, Call Transfer, Call Waiting, 3-х сторонняя конференц связь

Общее

Длина абонентской линии: до 7000 метров для FXS портов

Электропитание: +12 VDC с адаптером 110/220 VAC

Возможность настенного монтажа и установки в стойку

Документация

[LTRT-61406 MP-1xx Fast Track Installation Guide Ver 4.6](#)

[LTRT-61504 MP-11x Fast Track Installation Guide Ver 4.6](#)

[LTRT-61603 MP Series Release Notes Ver 4.6](#)

[LTRT-65105 MediaPack H.323 User's Manual Ver 4.6](#)

[LTRT-65207 MediaPack & Mediant 1000 H.323 Analog Gateways Release Notes Ver 4.6](#)

[LTRT-65405 MediaPack SIP User's Manual Ver 4.6](#)

[LTRT-65606 MediaPack & Mediant 1000 SIP Analog Gateways Release Notes Ver 4.6](#)

[LTRT-71403 MediaPack MGCP User's Manual ver 4.6](#)

Софт

[H.323 MP-1xx version 4.61](#)

[H.323 MP-11x version 4.61](#)

[MP4.6.part1](#)

[MP4.6.part2](#)

[MP4.6.part3](#)

[MP4.6.part4](#)

[SIP MP-1xx version 4.61](#)

[SIP MP-11x version 4.61](#)

Общие

Тип линий	FXS
Количество линий (SIP аккаунтов)	24
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	Static IP DHCP
Сетевые протоколы	UDP; TLS; TCP
Management	TFTP / DHCP / HTTPS / HTTP / FTP
Безопасность	RADIUS login Web листы доступа SRTP
QoS	802.1p; 802.1q
Режимы работы LAN порта	router
Аудио конференц-связь	З-х сторонняя конференция



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Поддержка FAX-over-IP	G.711 Pass-through; T.38
DTMF	In-band / SIP Info / RFC2833
Управление	Telnet SNMP SSH Web
Индикаторы активности	сеть; питание; линии
USB	нет
Питание	Входное: 240VAC 50-60 Hz
Размеры, мм	44x445x269
BEC, кг	1,8
Рабочая температура, °C	от 5 до 40
Цветовая гамма	черный