



ООО NAGTECH  
+998 55 508 0660  
sales@nag.uz

# Блок электрических розеток на 36xIEC320 C13 и 6xIEC320 C19, шнур питания 3 м 5x2,5м<sup>2</sup> с вилкой IEC 60309 16A 3P+N+E

## SNR-PDU-36A06B-16L3

### Описание

Неуправляемый блок распределения электропитания (PDU) для монтажа в телекоммуникационных шкафах и стойках вертикально (zero U). PDU серии SNR является передовым техническим решением по распределению питания в серверных и центрах обработки данных (ЦОД).

Блок распределяет питание, получаемое как от маломощных однофазных (вилка IEC60309 16/32A 2P+E) или от более мощных трехфазных источников (вилка IEC60309 16/32A 3P+N+E).

В зависимости от модели существуют две конфигурации выходных розеток: Shucko или IEC60320 C13/IEC60320 C19. Розетки выполнены из нетоксичного пластика не распространяющего горение. Группы розеток в трехфазных моделях сгруппированы по цветам (красный/синий/желтый). Большинство моделей снабжены специальным механизмом фиксации кабеля питания в розетках C13 и C19. Все 32A модели укомплектованы автоматическими выключателями производства Legrand (2x16A на каждую фазу).

Алюминиевый корпус выполнен с продольными ребрами жёсткости. Все токоведущие части (шины, контакты, заземляющие элементы) выполнены из медных сплавов. Корпус снабжен креплениями для безвинтового монтажа в стойку. Также PDU может комплектоваться дополнительными кронштейнами для фиксации к вертикальным монтажным направляющим.

### Общие характеристики

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Тип PDU                        | Неуправляемый блок розеток         |
| Монтаж PDU                     | Вертикальный                       |
| Тип розеток                    | IEC 320 C19 16A<br>IEC 320 C13 10A |
| Количество розеток             | 6<br>36                            |
| Длина шнура, м                 | 3                                  |
| Тип входной вилки              | IEC60309 16A (3P+N+PE)             |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 1447×50×44.4                       |

### Характеристики напряжений и токов

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Фаза, вход                            | 3     |
| Номинальное напряжение на входе, В    | 380   |
| Допустимое напряжение на входе, В     | 380   |
| Частота переменного тока на входе, Гц | 50/60 |
| Максимальный ток нагрузки             | 16 А  |