



Блок распределения питания Lanmaster TWT-PDU19-10A8P-1.8 гор.размещ. 8xSchuko базовые 10A Schuko 1.8

TWT-PDU19-10A8P-1.8

Описание

Блок предназначен для распределения электропитания и защиты компьютеров, электронной техники и активного оборудования в телекоммуникационных шкафах и стойках.

Блок оснащен отсоединяемым шнуром питания длиной 1.8 м с вилкой Schuko. Сам блок имеет входной разъем С14 для подачи напряжения и 8 розеток типа Schuko для подключения внешнего оборудования. Розеточные гнезда имеют защитные шторки и заземляющий контакт. Присутствует выключатель питания с подсветкой.

Блок розеток имеет высоту 1U и может монтироваться в стандартные 19" шкафы и стойки.

Общие характеристики

Тип PDUНеуправляемый блок розетокМонтаж PDUСтоечныйТип розетокSchukoКоличество розеток8Длина шнура, м1,8Тип входной вилкиSchukoГабаритные размеры (ВхШхГ), мм44х485х46

Характеристики напряжений и токов

 Фаза, вход
 1

 Номинальное напряжение на входе, В
 220

 Частота переменного тока на входе, Гц
 50/60

 Максимальный ток нагрузки
 10 А