



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz



## Беспроводной счетчик импульсов Вега СИ-23-485

Вега СИ-23-485

### Описание

Счетчик импульсов Вега СИ-23-485 LoRaWAN® предназначен для организации автоматизированного сбора показаний с приборов учёта коммунальных ресурсов или промышленного оборудования. Счетчик импульсов имеет один цифровой интерфейс RS-485 и два импульсных входа. Входы могут быть настроены как на подсчет импульсов так и на осуществление охранных функций.

Питание счетчика импульсов осуществляется от сети переменного тока, а в случаях перебоев подачи энергии счетчик импульсов автоматически перейдет на питание от резервного аккумулятора.

### Характеристики:



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

|                                                    |                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Входы импульсные/охранные                          | до 2                               |
| Максимальная частота импульсного сигнала           | 200 Гц                             |
| Интерфейс RS-485                                   | 1                                  |
| Интерфейс                                          | UART, FSK радиоканал               |
| Диапазон рабочих температур, °C                    | -40...+85                          |
| Встроенный датчик температуры                      | есть                               |
| Класс устройства LoRaWAN®                          | C                                  |
| Количество каналов LoRaWAN®                        | 8                                  |
| Частотный план (по умолчанию)                      | RU868, EU868, KZ865                |
| Частотный план (опция заказа)                      | IN865, AS923, AU915, KR920, US915  |
| Способ активации в сети LoRaWAN®                   | ABP или OTAA                       |
| Период выхода на связь                             | 5, 15, 30 минут, 1, 6, 12, 24 часа |
| Тип антенны LoRaWAN®                               | внешняя                            |
| Чувствительность                                   | -138 дБм                           |
| Дальность радиосвязи в сельской местности          | до 15 км                           |
| Дальность радиосвязи в плотной городской застройке | до 5 км                            |
| Мощность передатчика по умолчанию                  | 25 мВт (настраивается)             |
| Напряжение внешнего питания                        | 220 В                              |
| Емкость резервного аккумулятора                    | 200 мАч                            |
| Размеры корпуса, не более, мм                      | 97 x 66 x 29                       |

#### Комплектация:

Счетчик импульсов Вега СИ-23-485 ..... 1 шт.  
Паспорт ..... 1 шт.

## Общие

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Количество импульсных входов | 2       |
| Интерфейс                    | RS-485  |
| Антенна                      | Внешняя |
| Встроенная батарея           | нет     |
| Наличие реле                 | нет     |