



nag
Следуй за экспертом

ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



Счетчик электроэнергии
трехфазный многотарифный,
5(60)А, корпус R02, модуль
LoRaWAN Beta

ЦЭ2727А S.RF.3*230/400.5/60.R02-B

Описание

Счетчики ЦЭ2727А предназначены для многотарифного (до 4 тарифов) учета активной энергии в трехфазных трех- и четырех- проводных сетях переменного тока номинальной частотой 50 Гц. Счетчики соответствуют требованиям ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012. Подключаются к электрической сети непосредственно. Степень защиты корпуса счетчика от проникновения воды и пыли внутрь счетчика соответствует IP51. Внутри установлен радиомодуль, накапливающий и передающий информацию о показаниях в сеть LoRaWAN.

Характеристики:



| | |
|--|------------------------|
| Класс точности при учете активной энергии | 1 |
| Базовый (максимальный) ток | 5(60) А |
| Номинальная частота сети | 50 Гц |
| Диапазон рабочих температур | -40...+70 °С |
| Количество тарифов | до 4 |
| Чувствительность (для счетчиков непосредственного включения) в % от I _б | 0,4 % |
| Полная мощность, потребляемая в цепи тока, не более | 0,2 В·А |
| Полная (активная) мощность, потребляемая в цепи напряжения счётчика, не более | 10,0 (5,0) В·А (Вт) |
| Масса, не более | 2 кг |
| Класс устройства LoRaWAN® | C |
| Количество каналов LoRaWAN® | 16 |
| Частотный план | RU868 |
| Способ активации в сети LoRaWAN® | OTAA |
| Период выхода на связь по умолчанию | 2 часа (настраивается) |
| Период накопления данных по умолчанию | 1 час (настраивается) |
| Чувствительность | -138 дБм |
| Дальность радиосвязи в сельской местности | до 15 км |
| Дальность радиосвязи в плотной городской застройке | до 5 км |
| Мощность передатчика | 25 мВт |
| Номинальное напряжение питания | 3x230/400 В |
| Степень защиты корпуса | IP51 |
| Размеры корпуса | 125 x 118 x 70 |
| Дополнительный интерфейс | нет |
| Способ крепления | На ДИН-рейку |
| Модуль LoRaWAN | Вега |
| Наличие выхода под антенну (SMA) | нет |

Общие



nag
Следуй за экспертом

ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Наличие реле

нет

Антенна

Встроенная