



Сетевая карта 2 порта 40G/100GBaseX Content Director (QSFP28, Intel FM10840), Silicom PE3100G2DQIRM-QX4 с кабелем PE316IRM

PE3100G2DQIRM-QX4-20

Описание

Адаптер PE3100G2DQIRM-QX4 предназначен для высокопроизводительных сетевых устройств (маршрутизатор, NAT, DPI и т.п.). Позволяет выполнять манипуляции с пакетами по заданным правилам на сетевой карте без участия хост системы.

100G Ethernet сетевая карта (NIC) Silicom построена на базе чипа **Intel FM10840** и сетевого процессора (L3 routing switch), которые осуществляют первичную обработку трафика. Использование адаптера значительно снижает нагрузку на сервер, т.к. он обрабатывает только те пакеты, которые в фильтрах карты направлены на хост, маршрутизация в другой порт и блокирование пакетов осуществляется на ASIC`е карты.

Три режима работы карты:

Content Aware Bypass - в зависимости от контента (заданных фильтров) трафик маршрутизируется во второй порт или в сервер для последующей обработки;

Content Aware TAP - интеллектуальный съёмник трафика, все пакеты перенаправляются в соседний порт, пакеты попадающие под заданные правила направляются в сервер;

Content Aware Filtering - аппаратный сетевой экран, разрешенные в правилах пакеты пропускаются в сервер, запрещенные отбрасываются ASIC'ом.

*в состав комплекта входит PE316IRM

Общие

Тип устройства	Сетевой адаптер
Среда передачи данных	Оптика
Форм-фактор	PCIe

Доп. описание

Функциональное описание

Карты Silicom's 100 Gigabit Ethernet Content Aware Director предоставляет возможность интеллектуального перенаправления пакетов, при котором есть возможность создать правила на основании которых принимаются решения куда направить пакет: передать его серверу или направить в другой порт (Bypass).

Рисунок 1: Функциональная блок-диаграмма Content Aware Bypass

На Рисунке 1 представлена функциональная блок-диаграмма работы карты в режиме Content Aware Bypass:



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Входящие пакеты на порту А подходят под правило и направляются в порт В, остальные пакеты отправляются на порт С (Bypass).

Входящие пакеты на порту С подходят под правило и направляются в порт D, остальные пакеты отправляются на порт А (Bypass).

Director - Content Aware TAP

Сетевые карты Silicom Content Aware Director предоставляют возможность работать в режиме **Content Aware TAP**, в этом режиме все пакеты направляются на другой порт, а пакеты попадающие под определенное правило копируются и передаются серверу для последующей обработки.

Рисунок 2: Функциональная блок-диаграмма Content Aware TAP

На рисунке 2 представлена блок-диаграмма работы карты в режиме Content Aware TAP:

Входящие пакеты на порту А подходят под правило и направляются в порты В и С (TAP), остальные пакеты отправляются на порт С (Bypass).

Входящие пакеты на порту С подходят под правило и направляются на порты D и А (TAP), остальные пакеты отправляются на порт А (Bypass).

Director - Content Filtering NIC

Сетевые карты Silicom Content Aware Director предоставляют возможность интеллектуального управления пакетами в режиме фильтрации: пакеты отправленные серверу, попадающие под заданное правило, фильтруются и отбрасываются (drop).

Рисунок 3: Функциональная блок-диаграмма Content Aware Filtering

На рисунке 3 представлена блок-диаграмма работы карты в режиме **Content Aware Filtering**:

Входящие пакеты на порту А, попадающие под правило, отправляются в порт В. Входящие пакеты на порту А, не попадающие под правило отбрасываются.

Входящие пакеты на порту С, попадающие под правило, отправляются в порт D. Входящие пакеты на порту С, не попадающие под правило отбрасываются.

Director: Классификация правил и возможности

Director Возможности

- Максимальное число правил 16К
- Каждое правило может быть определено на любом порту
- Правила применяются на входящие пакеты
- Правила выполняются по порядку. Первое правило под которое попадает пакет будет применено
- Правила можно создавать и удалять "на лету"
- Каждое правило может включать одно или более классификационных полей. Пакет будет соответствовать правилу если он соответствует всем заданным классификационным полям.
- Каждое поле может иметь битовую маску для проверки части классификационного поля.
- Есть возможность смотреть статистику на порте (счетчик пакетов, ошибки, VLAN и т.д.)
- Правила и действия применяются на скорости линии независимо от размера пакета.

Классификация пакетов

Классификация пакетов может быть сделана на основании первых 128 байт пакета. Ниже представлен список полей, на основании которых можно классифицировать пакет:

- MAC address, source & destination
- IPv4 - source & destination IP
- IPv6 - source & destination IP
- L4 Port - source & destination port
- Ethernet Protocol - ethertype
- IP Protocol num
- VLAN ID tagging
- User defined fields



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

DSCP
IPv6 Flow Label*
IP length*
ISL Frame Type*
ISL USER*
Source & destination port range*
VLAN priority*
VLAN tag type*
TCP flags*
TOS*
TTL в IPv4 и Hop Limit в IPv6*

*В будущем будет поддерживаться в SofWare

Действия на правило

Следующие действия можно выполнить на основании фильтра:

Drop – пакеты, попадающие под правило отбрасываются
Redirect – пакеты, попадающие под правило перенаправляются на заданный порт назначения
Mirror – пакеты, попадающие под правило копируются на заданный порт назначения

Director Расширенные возможности:

Поддержка агрегации портов
Балансировка сессий с помощью L3/L4 хэшей или других механизмов
Поддержка тегирования ISL (Inter Switch Link)
Поддержка QoS:
Уровни приоритетов: 16 внутренних “switch” приоритетов, 8 или 16 приоритетов VLAN (использования бита CFI как дополнительного к биту приоритета VLAN)
Произвольный маппинг входящих приоритетов VLAN во внутренний приоритет VLAN
Произвольный маппинг внутренних приоритетов VLAN в исходящий приоритет VLAN
Произвольный маппинг DSCP в коммутационный приоритет
Очереди: 8 классов трафика, произвольный маппинг приоритета свитча в класс трафика, поддержка алгоритмов DWRR и SP
Оповещения: поддержка двух оповещений о перегрузке (Congestion Notification)
Оповещение о нагрузке виртуальной исходящей очереди (VCN) и поддержка механизма обратного оповещения о нагрузке Intel FCN
Поддержка Open Flow
Поддержка sFlow
Определяемый пользователем режим передачи пакетов:
1. Simple mode – передача на заданный порт
2. Switched mode – where switch determines destination port/ports, or with specific information such as whether or not egress processing rules should be applied
Поддержка Storm Control Management (rate, TTL, тип фрейма и т.д.). Действия: ничего не делать, отбрасывать фреймы по фильтру.