

## Приёмник цифровой PBI DCH-5200P-30S2



DCH-5200P-30S2

### Описание

Приёмник **DCH-5200P-30S2** производства компании PBI (Китай) - это профессиональный интегрированный приёмник-декодер (IRD), позволяющий принять сигнал одного транспондера DVB-S/S2 и декодировать один из принятых сервисов (каналов) в аналоговый и цифровой форматы. Принятый сигнал можно дескремблировать с помощью CAM-модулей, установленных в два CI слота на передней панели. Декодер может обрабатывать цифровое видео в форматах MPEG-4 AVC / H.264 и MPEG-2 в разрешениях SD и HD. Также данная модель позволяет вывести принятый транспортный поток на выходы ASI.

#### Особенности:

- 1 ВЧ вход, приём **одного транспондера DVB-S/S2**, проходной выход для каскадирования приёма;
- Декодирование одного сервиса (канала) из принятого транспортного потока;
- Поддерживаемые видеокодеки: MPEG-2, MPEG-4/H.264;
- Поддерживаемые аудиокодеки: MPEG-1 Layer 1, MPEG-1 Layer 2;
- Выходы видео: SD-SDI, **HD-SDI**, HDMI, CVBS (разъём BNC);
- Вывод аудио в аналоговом и цифровом форматах через разъём DB-9 (переходник в комплекте);
- 2 CI слота, декодирование BISS-1 и BISS-E;
- Встроенный ремультимплексор;
- Резервирование между тюнером и входом ASI;
- 2 группы по 2 выхода ASI для вывода принятого транспортного потока;
- Один блок питания 220 В.

#### Технические характеристики:

Вход DVB-S/S2	
Тип разъема	1 x F female 75 Ом для входа, 1 x F female 75 Ом для «петлевого» выхода
Частотный диапазон	950 ... 2150 МГц
Принимаемый уровень	-25 ... -65 дБм
Символьная скорость	1 ... 60 Мсимв/с для QPSK и 8PSK
Коэффициент сглаживания (roll-off)	0.05 ... 0.35
FEC	DVB-S2 8PSK: 0.35, 0.25, 0.2 DVB-S QPSK: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 DVB-S2 QPSK: 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/8, 7/8

	DVB-S2 QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
	DVB-S2 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
Напряжение питания LNB	0, 13 В, 18 В
Тоновый генератор LNB	0/22 кГц
Поддержка DiSEqC	DiSEqC 1.0
ISI ID	1-255
<b>Обработка TS</b>	
Управление TS на входе	Ремультимплексирование потоков из различных входов (ASI, Tuner)
Управление каналами и PIDами	Фильтрация, переназначение
Обработка PSI/SI-таблиц	Регенерация PSI/SI-таблиц, редактирование таблиц NIT и SDT, редактирование LCN
Дескремблер	DVB Common Scrambling Algorithm (CSA)
BISS режим	BISS-1, BISS-E
CI интерфейс	Два слота PCMCIA
<b>HDMI выход</b>	
Формат HDMI	1xHDMI 1.3 (разрешение до 1080i)
Разрешение	1080i×30, 1080i×29.97, 1080×25, 720p×60, 720p×59.94, 720p×50, 480p×60, 576p×50, 576i×25, 480i×29.97
Вложенное аудио	Пропуск одной стереопары или одного потока цифрового звука
<b>Обработка цифрового видео</b>	
Поддерживаемые видеокодеки	MPEG-2 (MP@ML для SD, MP@HL для HD) MPEG-4/H.264 AVC Part 10 (MP@L3 для SD, HP@L4.1 для HD)
Битрейт видео PID	< 80 Мбит/с
<b>Обработка цифрового звука</b>	
Поддерживаемые аудиокодеки	MPEG-1 Layer II, AAC, AC3
Количество выходов	Декодирование 1 аудио PID
Частота сэмплирования	32, 44.1 и 48 кГц
Битрейт аудио	32, 64, 96, 128, 160, 192, 224, 256, 288, 320, 352, 384, 416 и 448 кб/с для MPEG-1 Layer I
	32, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320 и 384 кб/с для MPEG-1 Layer II
<b>Аналоговый видео выход</b>	

CVBS разъем	1 x BNC
Стандарт цветности	NTSC, PAL, SECAM
Уровень сигнала	1,0 В размах $\pm 5\%$
Отношение С/Ш	> 55 дБ
<b>Аналоговый аудио выход</b>	
Тип разъема	2×DB9 male (переходник в комплекте), 2 x RCA (L+R)
Выходное сопротивление	600 Ом (балансный)
Режим	Left, Right, Dual Mono, Stereo
<b>Данные</b>	
Субтитры	DVB/EBU
VBI	Teletext, WSS, VFD, VPS
<b>Управление и мониторинг</b>	
Тип разъема	1 x RJ-45 10/100 Base-T
Удаленное управление	SNMP, HTTP Web, ПО HDMS
Управление локальное	LCD дисплей и 6 кнопок управления
Последовательный порт	1 x RS-232 9pin D-sub, только для отладки
Обновление ПО	FTP или USB
<b>Общие характеристики</b>	
Размеры	44x483x55 мм
Вес	3,4 кг нетто, 5,4 кг брутто
Напряжение питания	AC 90...250 В, 50/60 Гц
Энергопотребление	24 Вт
Допустимая температура при эксплуатации	0 ... 45 °C
Допустимая температура при хранении	-10 ... 60 °C
Допустимая влажность при эксплуатации	10 ... 90 %

## Общие

Серия устройств

DCH-5200



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Напряжение питания, В

AC 90-250 В

## Физические характеристики

Потребляемая мощность, Вт

24