



OLT BDCOM 3616 с 16 портами GEPON (SFP), 4 комбо-портами, 4xSFP, 2xSFP+, 2 БП АС

P3616-2TE-2AC

Описание

OLT (Optical Line Terminal) с 16 портами GEAPON, 4-мя комбо-портами GbE и 4 SFP 1000base-FX, 2 порта 10GBase SFP+. Полностью совместим с технологией IEEE802.3ah. Позволяет организовать сеть доступа в районах с небольшой плотностью абонентов (коттеджные поселки, районы частной застройки), позволяя подключить до 1024 абонентов (до 64 ONU на GEAPON порт).

OLT поставляется с двумя АС блоками питания.

Общие

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	4
Интерфейсы 1000BaseX SFP	4
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	2

Характеристики PON

Тип PON	Pizza-box
Технология PON	EPON (GEAPON)
Форм-фактор PON	1U
Multicast-группы	2048

Питание

Тип блока питания PON	АС
Потребляемая мощность, Вт	48

Доп. описание



nag
Следуй за экспертом

OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Один из вариантов применения: