

# Комплект Поиск-410 Мастер

SVP Поиск-410 + ГК-310A-2

#### Описание

Прибор **Поиск-410 Мастер** 

предназначен для поиска подземных, воздушных кабельных линий связи, а также силовых кабелей; контроля положения, направления, глубины залегания и протекающего сигнального тока подземной коммуникации, а также локализации места обрыва или короткого замыкания; контроля направления сигнала для определения своего кабеля в местах схождения коммуникаций или в пучке кабелей; локализации повреждения оболочек медных кабельных линий амплитудным и фазовым (бесконтактным) методами.

#### Опции (заказываются дополнительно)\*:

GPS - запись трассы, глубины, сигнала Комплект с генератором ГК-мини X-410 Master - отборник кабеля Козырек антибликовый \* - о стоимости и возможных скидках узнавайте у менеджеров.

### Условия эксплуатации:

На высоте до 2000 м над уровнем моря; Относительная влажность воздуха до 90% при 30  $^{\circ}$ C; Атмосферное давление  $86\div106$  кПа; При температуре окружающей среды от -20 до +50 $^{\circ}$  C; Степень загрязнения воздуха - 2.

## Технические характеристики

Тип оборудования

273,5±1 Гц
2187,5±1 Гц
2187,5±1 Гц
6562,5±3 Гц
26 250±12 Гц
200-35 000 Гц (режим "Своя частота")

Для частоты 6562,5 Гц - 45 Гц
Для частоты 2187,5 Гц - 15 Гц
Для частоты 273,5 Гц - 2,5 Гц

Максимально определяемая глубина трассы, м



### OOO NAGTECH +998 55 508 0660 sales@nag.uz

Точность измерения глубины  $\pm 5\% + 0.1 \text{ м}$ 

Точность отыскания, см 10

Поиск повреждения изоляции с переходным 0-10

сопротивлением, кОм

Дисплей LCD

Интерфейсы USB

Источник питания Аккумуляторная батарея 4хАА (трассоискатель)

Li-lon аккумуятор (генератор)

Время работы

Не менее 3 часов (генератор)

### Массогабаритные характеристики

 Габаритные размеры,мм
 257x88x685 (трассоискатель)

233х102х176 (генератор)

ВЕС, КГ 1,9 (трассоискатель) 3,0 (генератор)

Условия эксплуатации

Влажность 0...90% (без конденсата)

Температура хранения, °C от -30 до 50

Температура эксплуатации, °С от -20 до 40

Комплект поставки

Комплект поставки

Прибор МК 410 -1 шт

Провод для подключения выхода генератора к

кабелю - 1 шт

Магнитный контакт - 1 шт Сетевой адаптер - 1 шт Штырь заземления - 1 шт Сумка для переноски - 1 шт

Аккумулятор - 1 шт Наушники - 1 шт

Руководство пользователя - 1 шт