



## Комплект Поиск-410 Мастер

SVP Поиск-410 + ГК-310А-2

### Описание

Прибор

#### Поиск-410 Мастер

предназначен для поиска подземных, воздушных кабельных линий связи, а также силовых кабелей; контроля положения, направления, глубины залегания и протекающего сигнального тока подземной коммуникации, а также локализации места обрыва или короткого замыкания; контроля направления сигнала для определения своего кабеля в местах схождения коммуникаций или в пучке кабелей; локализации повреждения оболочек медных кабельных линий амплитудным и фазовым (бесконтактным) методами.

#### Опции (заказываются дополнительно)\*:

GPS - запись трассы, глубины, сигнала

Комплект с генератором ГК-мини

X-410 Master - отборник кабеля

Козырек антибликовый

\* - о стоимости и возможных скидках узнавайте у менеджеров.

#### Условия эксплуатации:

На высоте до 2000 м над уровнем моря;

Относительная влажность воздуха до 90% при 30 °С;

Атмосферное давление 86÷106 кПа;

При температуре окружающей среды от -20 до +50° С;

Степень загрязнения воздуха - 2.

### Технические характеристики

Тип оборудования

Трасоискатель

Активные частоты	273,5±1 Гц 2187,5±1 Гц 6562,5±3 Гц 26 250±12 Гц 200-35 000 Гц (режим "Своя частота")
Полоса пропускания по уровню -3 дБ (не более)	Для частоты 6562,5 Гц - 45 Гц Для частоты 2187,5 Гц - 15 Гц Для частоты 273,5 Гц - 2,5 Гц
Максимально определяемая глубина трассы, м	6
Точность измерения глубины	±5%+0,1 м
Точность отыскания, см	10
Поиск повреждения изоляции с переходным сопротивлением, КОм	0-10
Дисплей	LCD
Интерфейсы	USB
Источник питания	Аккумуляторная батарея 4xAA (трассоискатель) Li-Ion аккумулятор (генератор)
Время работы	Не менее 12 часов (трассоискатель) Не менее 3 часов (генератор)

## Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры, мм	257x88x685 (трассоискатель) 233x102x176 (генератор)
ВЕС, КГ	1,9 (трассоискатель) 3,0 (генератор)

## Условия эксплуатации

Влажность	0...90% (без конденсата)
Температура хранения, °С	от -30 до 50
Температура эксплуатации, °С	от -20 до 40

## Комплект поставки

Комплект поставки	Прибор МК 410 - 1 шт Провод для подключения выхода генератора к кабелю - 1 шт Магнитный контакт - 1 шт Сетевой адаптер - 1 шт Штырь заземления - 1 шт Сумка для переноски - 1 шт Аккумулятор - 1 шт Наушники - 1 шт Руководство пользователя - 1 шт
-------------------	---