ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Стабилизатор напряжения Энергия Константа 12000

E0101-0227

Описание

Преимущества

Диапазон регулировки: 140-270В
Плавное регулирование напряжения, без скачков
Благодаря принципу работы электромеханических стабилизаторов, не происходит разрыва цепи, а значит не возникает электрическая дуга, нет искрения
Воздушное конвекционное и принудительное охлаждение
Более устойчивы к коммутационным токам, так как щётка больше по площади соприкосновения, чем реле.
Высокая точность стабилизации 3%
Гарантийный срок 1 год со дня продажи

Особенности

Полностью металлический корпус – повышенная безопасность
Современный стандарт выходного напряжения 230В
Наличие тепловой защиты обеспечивает отключение нагрузки при повышении температуры обмотки
Режим «Байпас» – возможность питания потребителей в обход стабилизатора
Световая индикация режимов работы

Виды защиты

1. от перегрузки по току
2. встроенные средства защиты от косвенного прикосновения - заземлитель
3. тепловая защита
4. от повышенного напряжения
5. от пониженного напряжения

Общие

Форм-фактор	Настенный монтаж
Мощность (ВА)	12000
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1

ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Эффективность (КПД) в режиме работы от сети	98

Входные характеристики

Входное соединение	Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на входе (В)	140-270
Частота на входе (Гц)	50/60

Выходные характеристики

Тип и количество выходных розеток	Клеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на выходе (В)	230
Частота на выходе (Гц)	50 (60)

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации, °C	от -5 до 40

Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм)	425x390x200
Вес ИБП, кг	26