



## Стабилизатор напряжения Энергия Expert 350 220В

E0101-0242

### Описание

### Преимущества

1. Широкий диапазон рабочего входного напряжения: 90–310 В;
2. Высокая точность стабилизации  $\pm 2\%$ ;
3. Чистая синусоида;
4. Мгновенное время срабатывания (отсутствует переключение контактов при регулировке);
5. Бесшумная работа;
6. Схема без использования трансформатора – малый вес и компактные размеры;
7. Универсальный способ установки (навесной или напольный);
8. Гарантийный срок 3 года со дня продажи.

### Виды защиты

1. Защита от перегрузки по току
2. Тепловая защита
3. Защита от короткого замыкания
4. Защита от повышенного напряжения
5. Защита от пониженного напряжения

### Общие

Мощность (ВА)	350
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети	97

### Входные характеристики

Входное соединение	Сетевой шнур с вилкой «Schuko»
Напряжение на входе (В)	90-310



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

## Выходные характеристики

Напряжение на выходе (В) 226-235

## Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм) 243x157,5x76,4

Вес ИБП, кг 1,7

## Доп. описание

□