



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

TA100, 1*FXS

TA100



Описание

Шлюз Yeastar TA100 предназначен для подключения одного аналогового проводного телефона или факсимильных аппаратов к IP-АТС компании или оператору связи

Шлюз Yeastar TA100 подходит для домашних пользователей, малого бизнеса или небольших филиалов крупных компаний

Основные особенности

Поддержка факса (T.30 и T.38)

Тип набора: тональный

Вызовы по IP-адресу (Peer to Peer)

3-х сторонняя конференция

Детализация вызовов (CDR)

Автоматическое обновление конфигурации и программного обеспечения через сервер Autoprovision (FTP/TFTP/HTTP)

Встроенный механизм отладки (PCAP)

Общие

Тип линий	FXS
Количество линий (SIP аккаунтов)	1
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Сетевые протоколы	IPv4; FTP; HTTP; HTTPS; ICMP; DNS; ARP
Management	DHCP
Протокол VoIP	SIP
Безопасность	HTTP(HTTPS)
Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Поддержка FAX-over-IP	T.30
DTMF	In-band / SIP Info / RELAY



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Управление

Web
syslog

Доп. описание

Комплект поставки

1. Yeastar TA100 – 1 шт.
2. USB адаптер – 1 шт.
3. Блок питания – 1 шт.
4. Сетевой кабель (патчкорд) – 1 шт.
5. Гарантийный талон – 1 шт.
6. Краткое руководство пользователя – 1 шт.