



## Fanvil i12

### Fanvil i12

## Описание

### Fanvil i12

— бюджетный аудиоинтерком начального уровня с поддержкой SIP и PoE. Изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава и имеет неразборную конструкцию, что позволяет полностью защитить устройство от воздействия влаги и пыли (IP65) и от механических воздействий (IK10).

### i12

устойчив к экстремальным температурам от -40 до +70 °С. Устройство поддерживает технологию шумоподавления: во время звонка интерком эффективно справляется с фоновым шумом, передавая голос в HD-качестве.

Дистанционный доступ к интерфейсу интеркома облегчает работу системного администратора при настройке сети. Поддержка двух SIP-линий позволяет с помощью одного интеркома обеспечивать контроль доступа сразу в две организации в одном здании (или на одном этаже). Для этого используется модификация

### [Fanvil i12-02](#)

с двумя кнопками вызова. Наличие двух независимых реле позволяет управлять открытием двух разных дверей.

## Общие

Тип панели	Одноабонентская
Тип	Аудиодомофон
Протокол VoIP	SIP V2 RFC 3261
Поддержка PoE	Да



OOO NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Стандарт PoE	802.3af
Общие протоколы	TLS; 802.1x; UDP; TCP; RTP; RTCP; SRTP; STUN; DHCP; PPPoE; SNTP
Класс защиты	IP65
Монтаж	накладной
ВЕС, КГ	0.85
Рабочая температура, °C	от -40 до 70
Материал корпуса	алюминий
Management	HTTPS / PnP / TR069 / HTTP / FTP / DHCP / TFTP
Совместимость координатно-матричные системами	нет

## Доп. описание

### Особенности:

Поддержка протокола SIP (RFC3261) и совместимость с основными платформами и АТС

Контроль доступа по вызову

Система оперативного обслуживания и управления

Захват голоса на расстоянии до 1,5 метров

Совместимость с IP-камерами с поддержкой SIP

2 независимых реле

### Общие характеристики:

2 SIP-линии

Поддержка PoE

Full-duplex громкоговоритель (HF)

Настенное крепление

Поддержка дверного размыкателя

Поддержка одного реле

Внешний источник питания

Промышленные стандарты сертификации: IP65, CE/FCC, IK10

### Комплектация:

Fanvil i12 - 1 шт.

Коннектор на 2 входа - 1 шт.

Коннектор на 4 входа - 1 шт.

Коннектор на 6 входов - 1 шт.



**nag**  
Следуй за экспертом

ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Схема установки - 1 шт.

Схема с размерами для установки - 1 шт.

Краткое руководство - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Шурупы для установки - 4 шт.

Дюбели для установки - 4 шт.

Г-образная отвертка - 1 шт.

CD-диск - 1 шт.