



SIP монитор SNR-VDM1 с сенсорным экраном, PoE 802.3af, 12V DC

SNR-VDM1

Описание

SNR-VDM1 - многофункциональное устройство на основе ОС Linux, которое работает в качестве внутреннего монитора домофонной системы, обеспечивая аудио и видео связь с вызывными панелями по протоколу SIP 2.0. Устройство выполнено в стиле минималистичном дизайне, а яркий, 7-дюймовый, ёмкостный сенсорный дисплей, делает работу с ним невероятно удобной. Монитор SNR-VDM1 обеспечит идеальную работу с вызывными панелями **OMNY VDP-10S, VDP-10M, VDP-10L**. Также совместим с вызывными панелями других производителей. Имеется возможность отправки HTTP-запросов, для управления внешними устройствами.

Особенности:

- 2 SIP аккаунта;
- Режим DoorBell;
- 8 линий сигнализации с датчиками NO/NC;
- Стильный дизайн;
- Тонкий корпус;
- 7" ёмкостной энергосберегающий сенсорный экран;
- Дуплексная связь на основе протокола SIP v2.0;
- PoE 802.3af либо источник питания 12В.

Возможно нанесение фирменного логотипа на корпус изделия.

Комплектация:

- SNR-VDM1 - 1 шт.
- Кронштейн - 1 шт.
- 10-пиновый коннектор - 1 шт.
- 11-пиновый коннектор - 1 шт.
- Комплект крепежа - 1 шт.
- Руководство по установке - 1 шт.

Общие

SIP-линии	2
Видеокодеки	MPEG-4 H.264
Разрешение видеозвонка	720P
PoE	802.3af



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Wi-Fi	Нет
Адаптер питания вход	12В
Диапазон рабочих температур, °С	от -10 до 45
Габариты, мм	200 x 132 x 17.5