



## Замок электромеханический AT-EL201(A)

AT-EL201(A)

### Описание

Питание: 12 В  
Потребление: 0,02 А (ждуший режим), 0,32 А (рабочий режим)  
Тип замка: моторный  
Контроль положения замка: световая и звуковая  
Тип двери: универсальный  
Покрытие: нержавеющая сталь  
Тип крепления: накладной  
Индикация состояния замка: световая и звуковая  
Рабочая температура: - 30°C ... + 50°C  
Габаритные размеры: 130 x 53 x 98 мм

### Общие

Тип замка	Электромеханический
Наличие датчика состояния двери	Нет
Тип монтажа	Накладной
Исходное состояние	Нормально закрытый
Напряжение питания (В)	12
Ток (А)	0.02-0.32
Масса (кг)	не более 1.5