



## Сумматор телевизионного сигнала PBI-4016C

PBI-4016C

### Описание

Сумматор (combiner) PBI-4016C - пассивное устройство головной станции кабельного телевидения для суммирования 16-ти телевизионных сигналов. Сумматор имеет 16 входов, 1 выход и 2 порта для диагностики. Отличительные особенности - сочетание малых вносимых потерь, высокой развязки между каналами и большими возвратными потерями. Данный сумматор отвечает всем требованиям при построении надежных кабельных систем.

#### Основные особенности:

- 5~1000MHz диапазон частот
- Низкие вносимые потери
- Большая развязка между каналами
- Большие возвратные потери
- 19" исполнение

#### Технические характеристики:



OOO NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Частотный диапазон	5~1000MHz
Развязка по соседнему каналу	$\geq 30\text{dB}$
Вносимые потери	$\leq 19\text{dB}$
Возвратные потери входных каналов	$\geq 14\text{dB}$
Возвратные потери выходного канала	$\geq 14\text{dB}$
Сопротивление входных каналов	75Ω
Сопротивление выходного канала	75Ω
Неравномерность	$\pm 2\text{dB}$
Рабочая температура	0°C~40°C
Рабочая влажность	$\leq 85\%$
Рабочее давление	86~106Kpa
Габариты	430mmx205mm x66mm
Масса	2Kg

[Спецификация](#)