



РoЕ коммутатор/удлинитель
интерфейса Ethernet
10/100/1000Мbs PEXT 1/4. 4 РoЕ
выхода, 1 РoЕ вход, совм. с
802.3af/at, до -40С

PEXT 1/4

Описание

Ethernet

соединения точка-точка ограничены длиной в 100м.

Для того, чтобы преодолеть это ограничение в
линейке устройств

POWER TONE

есть очень полезное устройство –

PEXT 1/4, PoE

удлинитель на 4 порта

С PoE-удлинителем

PEXT

устройства (

Powerer Devices, PD)

такие как PoE

IP

камеры, PoE

VoIP

телефоны,

PoE Wi-Fi

точки могут быть подключены на расстояниях 200,
300 и 400 метров, с многократным применением
удлинителя.

PoE удлинитель PEXT 1/4

не требует внешнего питания, работает от

передаваемого

PoE,

потребляя всего 3 Вт, что является наименьшим

потреблением мощности, среди всех устройств

данного класса.

Особенности:

- Совместимость с IEEE802.3af

и
 IEEE802.3at

- Удлиняет
 PoE and Ethernet
 линк на
 100
 м.
- Не требует внешнего питания
- Автоматически распознает
 PoE
 устройства
- Компактный размер
- Plug-and-play
 установка

Максимальные длины

Последовательное включение нескольких
 PEXT 1/4 последовательно через каждые 100м
 позволяет добиться максимальной удаленности
 PD
 от
 PSE.

Дистанция, м	Количество PEXT 1/4
100,00	0
200,00	1
300,00	2
400,00	3
500,00	4

Общие

Аплинк	1
Стандарт Ethernet	10/100/1000BASE-T



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

РоЕ порты	4
Стандарт РоЕ	802.3af 802.3at
Потребление без нагрузки, Вт	3
Рабочая температура, °С	от -40 до 40
Допустимая ОВ	20%-95%
Материал корпуса	Металл
Пылевлагозащита	IP20
Размеры, мм	119 x 28 x 85
Монтаж	настольный/настенный
Комплектация	паспорт, силикагель - 1шт саморез с дюбелем - 2шт крепление (уши) - 2шт, винты- 4шт <> <>
ВЕС, КГ	0.3