



## Сварочный бензиновый генератор GESHT GG220EW

### GG220EW

### Описание

Бензиновая сварочная электростанция Gesht GG220EW относится к серии бытовых сварочных аппаратов. Генераторы этой серии разработаны для выполнения аварийных сварочных работ.

Режим работы до 8 часов в день. С рекомендуемой годовой наработкой не более 500 м/часов.

#### Особенности :

- Сварочное напряжение при нулевой нагрузке 70-75 В
- Номинальный сварочный ток 220 А
- Диапазон сварочного тока 50-220 А
- Период работы 5 мин

### Общие

Мощность максимальная, кВт	6
Мощность номинальная, кВт	5.5
Максимальный ток, А	26,1
Напряжение (В)	230
Марка и модель двигателя	GESHT G192, бензиновый, 4-х тактный
Тип топлива	Бензин
Объем топливного бака, л	15
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч	2,4
Габариты ДхШхВ, мм	770x520x615
Вес, кг	105
Частота (Гц)	50